





BELAIÐĖ ZIGBEE CENTRALĖ GZ

MONTAVIMO IR
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



PRODUKTO APRAŠYMAS

Belaidė ZigBee Centralė GZ naudojama kaip centrinė valdymo stotis Zigbee įrenginiams. Per išmaniąją programėlę naudotojai gali prijungti įrenginius prie tinklo, integruoti trečiųjų šalių valdymo sistemas ir valdyti Zigbee įrenginių grupes. Ši galimybė efektyviai sprendžia įvairius išmaniųjų namų poreikius.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Maitinimo jungtis	Micro USB
Srovė	1A
Įtampa	5V DC
Eksploatavimo temperatūra	0 - 45°C

1

MONTAVIMO IR
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

konveka
CONTROLS

Eksplotavimo ir sandėliavimo drėgmė	5 - 95% RH (be kondensavimosi)
Sandėliavimo temperatūra	-10 iki 45°C
Ryšio protokolas	Wi-Fi 802.11 b/g/n Zigbee 802.15.4
Matmenys	66.5 x 66.5 x 14 mm
Svoris	58 g

STANDARD SET

Belaidė ZigBee centralė	1 vnt.
Naudotojo instrukcija	1 vnt.
Maitinimo laidas	1 vnt.

PRIJUNGIMAS PRIE WI-FI IR MOBILIOSIOS PROGRAMOS

Žings. 1. Prijunkite centralę prie maitinimo šaltinio ir patikrinkite ar mirksi raudona indikatoriaus lemputė. Jei ne, paspauskite ir palaikykite „perjungimo“ mygtuką, kol pradės mirksėti raudona lemputė.

Žings. 2. Atsisiųskite "Smart Life" programėlę iš Apple Store ar Google Play arba nuskaitykite dešinėje esantį QR kodą, kad atsisiųstumėte programą.



Žings. 3. Užtikrinkite, kad mobilusis telefonas būtų prijungtas prie WiFi tinklo, kuris veikia 2,4 GHz dažnio juostoje, ir kad mobilusis telefonas ir centralė būtų tame pačiame vietiniame LAN tinkle.

Žings. 4. Atsidarykite programos pagrindinį puslapį, dešiniajame viršutiniame puslapio kampe paspauskite pridėjimo mygtuką „+“, kairėje puslapio pusėje spustelėkite „Other“ ir pasirinkite Zigbee centralės ikoną.

Žings. 5. Vykdykite nurodymus programėlėje, kad galėtumėte prisijungti prie tinklo.

Sėkmingai prijungus, įrenginį galėsite rasti „My Home“ sąrašė. Norėdami prie centralės prijungti bet kokį kitą įrenginį, laikykitės nurodymų pateiktų to įrenginio instrukcijoje.

GARANTIJA

Centralei suteikiama 12 mėnesių garantija. Atsiradus gedimui garantijos laikotarpiu ar po jo arba jei turite kokių nors neaiškumų, prašome susisiekti su mumis:

Telefono nr.	El. paštas
+370 677 06303	sales@konveka.lt
+370 600 05968	donatas@konveka.lt